

Bereik handzenders

RANDAPPARATEN VOOR DRAADLOOS ALARMSYSTEEM



Met de draadloze handzenders van Honeywell kunnen klanten hun alarmsysteem naar wens gebruiken. Met dit systeem kunnen gebruikers zowel verlichting en apparatuur bedienen, als ook noodhulp inroepen door een of twee knoppen in te drukken.

Van de eenvoudige TCE800M handzender met vier knoppen tot de geavanceerde bi-directionele TCC800M dat op verzoek de systeemstatus kan weergeven, levert deze reeks draadloze afstandsbedieningen de gebruiksvriendelijke persoonlijke beveiliging die uw klanten overal mee naartoe kunnen nemen.

De handzenders TCPA 1B en TCPA 2B met toezicht zijn volledig waterproof. Men kan met deze handzenders tevens onder alle omstandigheden noodhulp inroepen. Daarbij kunnen ze worden gebruikt als een paniekknop nodig is.

De accessoires die verkrijgbaar zijn/meegeleverd worden met deze modellen zijn draagbaar of kunnen op wanden of onder tafels/balies worden gemonteerd.

Met deze draadloze handzender, zijn de Honeywell-systemen eenvoudig te gebruiken. Daarbij bieden ze klanten gebruiksgemak, comfort en gemoedsrust. Onze brede reeks draadloze handzenders voor afstandsbediening bieden de flexibiliteit die nodig is voor draadloze toepassingen.

In de afgelopen vijftien jaar zijn er in Europa ruim 3 miljoen randapparaten uit de draadloze Honeywell Alpha/GY-serie geïnstalleerd. Het zijn de meest betrouwbare en complete alarmsystemen.

Kenmerken

- Encryptie met wisselcode (rolling code)
- Radiobereik van maximaal 500m (in vrije veld)
- Tweeweg
- Europese 868MHz frequentie
- Compatibel met Honeywell-panelen: Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex en Dimension, Galaxy G2⁽¹⁾ en Vista⁽²⁾
- Lithiumbatterijen met lange levensduur
- LED-indicaties voor feedback van gebruiker
- Pictogrammen voor eenvoudige, begrijpelijke functionaliteit⁽¹⁾

(1) Met uitzondering van TCPAxB

(2) Met uitzondering van TCE800M

Compatibiliteit	TCPA1B	TCPA2B	TCE800M	TCC8M	TCC800M
Domonial		✓	✓		✓
Le Sucre TM		✓	✓		✓
Galaxy Flex ⁽¹⁾	✓ ⁽⁵⁾	✓ ⁽³⁾	✓		✓
Galaxy Dimension ⁽¹⁾	✓ ⁽⁵⁾	✓ ⁽⁴⁾	✓		✓
Galaxy G2	—	—	✓		✓
Vista ⁽²⁾		✓	—		✓

Honeywell behoudt zich het recht voor om de specificaties van producten zonder kennisgeving te wijzigen

(1) met C079-2 RF portal, (2) met 5882EUHS ontvanger, (3) sinds firmware V3.13, (4) sinds firmware V6.84, (5) met RF-portal-firmware V3 en hoger

Bereik handzenders

RANDAPPARATEN VOOR DRAADLOOS ALARMSYSTEEM

					
Eigenschappen	TCPA1B	TCPA2B	TCE800M	TCC8M	TCC800M
Knoppen / LED's	1 / 1	2 / 1	4 / 1	4 / 3	
Paniefunctie (PA)	✓		✓	–	✓
Compatibel met meerdere paniefunctionaliteiten	–	✓	–	–	
Inschakelen / uitschakelen	–	Programmeerbaar	✓	✓	
Woonhuisautomatisering	–	Programmeerbaar	✓	✓	
Inschakelstatus	–		–	✓	
Apparaat met toezicht	✓		–	–	
Batterijtype	3V CR2032 x 1		3V CR2032 x 1	3V CR2032 x 1	
Afmetingen (mm)	40 x 14,5		57 x 31,75 x 12,7	56 x 48 x 9	
Gewicht	14g		17g	19g	
Classificatie lekkagebescherming	IP67		IP32	IP32	
Kleur	Grijs en wit		Zwart	Zwart	
Bedrijfstemperatuur	-10• tot +55•				
Opslagtemperatuur	-20• tot +70•				
Luchtvochtigheid	5% tot 95%				
Regelgeving	EN50131 Klasse 2, Klasse II, NF&A2P	EN50131 Klasse 2, Klasse II, NF&A2P, PD6662:2010/ BS8243:2010	EN50131 Klasse 2, Klasse II, NF&A2P	EN50131 Klasse 2, Klasse II, NF&A2P, PD6662:2010/ BS8243:2010	EN50131 Klasse 2, Klasse II, NF&A2P
Accessoires (meegeleverd)	Clip voor ceintuur/wandmontage, hanger, sleutelhanger, polsband		–	Blauw met zilveren ringsticker, sleutelring	

BESTELINFORMATIE

TCPA1B	Een knop / handzender met één LED
TCPA2B	Twee knoppen / handzender met één LED
TCE800M	Vier knoppen / handzender met één LED
TCC8M	Vier knoppen / handzender met drie LED's (geen speciale paniefunctie)
TCC800M	Vier knoppen / handzender met één LED



Meer informatie over Honeywell leest u op

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com

HSG-KEYFOBS-03-NL(0515)DS-E
Mei 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell