

CFVBM3804

CFVBM3804
CFVBM3804FM
CFVBE3806
CFVME3801

MICRÓFONOS DE AVISO

Consolas de micrófono de emergencias

CFVBM3804 es una consola de micrófono de emergencia de sobremesa dedicada exclusivamente al sistema de alarma por voz CFVDXT3000, y puede utilizarse tanto para anuncios en directo como para la activación de mensajes pregrabados. Dispone de funciones completas de autodiagnóstico e informes de estado del sistema de conformidad con la norma EN 54-16:2008. Se pueden conectar en cadena hasta cuatro consolas en la línea; la primera de ellas tiene funciones de emergencia y se alimenta directamente de la unidad maestra, mientras que las demás necesitan adaptadores locales de 24 V CC.

CFVBM3804FM es una consola de micrófono de emergencia de montaje en pared para bomberos dedicada exclusivamente al sistema de alarma por voz CFVDXT3000, y puede utilizarse tanto para anuncios en directo como para la activación de mensajes pregrabados. Dispone de funciones completas de autodiagnóstico e informes de estado del sistema de conformidad con la norma EN 54-16:2008. Se pueden conectar en cadena hasta cuatro consolas en la línea; la primera de ellas tiene funciones de emergencia y se alimenta directamente de la unidad maestra, mientras que las demás necesitan adaptadores locales de 24 V CC.

CFVBE3806 es un teclado adicional de seis botones que funciona con CFVBM3804 y CFVBM3804FM. Permite realizar llamadas selectivas a cada zona del sistema. Se pueden conectar hasta ocho unidades a la misma consola de micrófono. Cada botón tiene una dirección fija a una zona específica del sistema.

CFVME3801 es un micrófono de emergencia de montaje en pared dedicado exclusivamente al sistema de alarma por voz CFVDXT3000, y puede utilizarse para anuncios en directo durante situaciones de emergencia. Cuenta con funciones completas de autodiagnóstico e informes de estado del sistema de conformidad con la norma EN 54-16:2008. Se pueden conectar en cadena hasta cuatro micrófonos en la línea; el primero de ellos tiene funciones de emergencia y se alimenta directamente de la unidad principal, mientras que los demás necesitan adaptadores locales de 24 V CC.

CARACTERÍSTICAS

- Anuncios de emergencia en directo
- Activación de mensajes pregrabados
- Autodiagnóstico completo
- Alimentado por unidad principal
- Micrófono cardioide de alta calidad
- Robusta carcasa metálica
- Micrófono de mano con botón PTT (CFVBM3804FM, CFVME3801)
- Protegido en una robusta caja metálica (CFVBM3804FM, CFVME3801)

CERTIFICACIÓN

EN 54-16 **CPR: 0068-CPR-007/2015** CE

ESPEC. DEL MICRÓFONO	CFVBM3804	CFVBM3804FM	CFVBE3806	CFVME3801
Tipo:	Electret	Dinámico	-	Dinámico
Directividad:	Cardioide	Omnidireccional	-	Omnidireccional
Sensibilidad:	-65 dB	-70 dB	-	-70 dB
Respuesta de frecuencia (-3dB):	50 Hz ÷ 18 kHz	300 Hz ÷ 6000 kHz	-	300 Hz ÷ 6000 kHz
Impedancia de salida:	470 ohm	500 ohm	-	500 ohm

ESPEC. DE LA CONSOLA				
Tipo de consola:	Emergencia	Emergencia	Emergencia	Emergencia



CFVME3801



CFVBM3804FM



CFVBE3806

ESPEC. DE LA CONSOLA				
Llamada general, preamplificada,	Si	Si	Si	Si
Indicadores LED:				
Llamada selectiva:	Si	Si	Si	-

ALIMENTACIÓN				
Tensión de funcionamiento:	24V ~ Hz	24V ~ Hz	-	24V ~ Hz

CONEXIONES	CFVBM3804	CFVBM3804FM	CFVBE3806	CFVME3801
Conectores:	RJ45	RJ45	-	RJ45
Cable:	J Type (ignífugo)	J Type (ignífugo)	-	J Type (ignífugo)
Daisy-chain:	Yes	Si	Si	Si
Número máximo en daisy-chain:	4	4	8	4
Enclavamiento:	Yes	Si	-	Si

FUNCIONALIDADES				
Prioridad:	Si	Si	-	-
Generador de tonos de timbre:	Si	Si		Si

ACCESORIOS				
Cable incluido de 5 m de longitud:	Si	Si	-	Si

ESPECIFICACIONES FÍSICAS				
Material del armario/caja:	Metal	Metal	Metal	Metal
Altura:	44 mm / 1.73 “	360 mm / 14.17 “	39 mm / 1.54 “	210 mm / 8.27 “
Ancho:	203 mm / 7.99 “	360 mm / 14.17 “	78 mm / 3.07 “	115 mm / 4.53 “
Profundidad:	128 mm / 5.04 “	129 mm / 5.08 “	203 mm / 7.99 “	36 mm / 1.42 “
Peso:	1.2 kg / 2.65 lbs	6.9 kg / 15.21 lbs	0.7 kg / 1.54 lbs	1.14 kg / 2.51 lbs