Accesorios

Permiten expandir la central (armarios adicionales) o realizar instalaciones según las exigencias de cableado.

PRCAB+
ARMARIO ADICIONAL



Con puerta y barra CAN DRIVE+ para la conexión de los módulos funcionales y estantes para baterías. La puerta frontal presenta dos ranuras donde pueden colocarse dos módulos FPM (si no se requieren otras funciones, es posible usar dos módulos ciegos FPMNUL). El armario se suministra sin nicho para el alojamiento del micrófono PTT.

PRCAB+R Armario de color rojo **PRCAB+** Armario de color gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Baterías instalables:	2 x 12 V 17 Ah 2 x 12 V 24 Ah 2 x 12 V 38 Ah	**Dimensiones:**	675 x 430 x 260 mm
Grado de protección:	IP30	**Peso (sin baterías):**	10 Kg
		Color gabinete:	Gris RAL7042 Rojo RAL3001

PRCABRK+
KIT PARA MONTAJE EN RACK DE 19”



Estribo para la fijación del armario PRCAB+ y centrales Previdia-UltraVox en el interior de un rack 19”.

PRCABRK+ Color gris

Módulos FPAM
(Front Panel Audio Module)

Las centrales de la serie Previdia UltraVox, además de manejar los módulos de panel frontal de la serie FPM ilustrados en la sección Previdia Max, pueden alojar los módulos de panel frontal FPAM con funciones de audio que se enumeran a continuación. Los módulos de la serie FPM y FPAM se instalan en la puerta frontal de los armarios en un número máximo de dos por armario.

FPAMIAS
UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL PARA LAS FUNCIONES EVAC



Unidad de control principal para las funciones voice EVAC. Si se coloca en la ranura superior, se instala en el panel frontal y se conecta a la barra CANDRIVE+, mientras que si se coloca en la ranura inferior se conecta al módulo FPM de la ranura superior. Presenta una pantalla gráfica de colores con sistema de mando táctil. Su función consiste en la gestión y la coordinación de los módulos funcionales. Una sola central Previdia UltraVox puede alojar una sola de estas unidades.

- conexión Ethernet para control remoto;
- puerto mini-USB para configuración mediante PC;
- alojamiento para tarjeta MicroSD;
- personalización de la interfaz de usuario; iconos, pulsadores, etc.
- conexión con micrófono push-to-talk y teléfono de emergencia (opcional) en el panel frontal;
- altavoz de monitor para escuchar fuentes de audio;
- LED de estado y teclas funciones para la gestión de la evacuación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Tensión de alimentación:	19÷30 V DC	**Dimensiones:**	185 x 288 x 82 mm
Consumo @ 27,6 V:	stand-by 110 mA	**Peso:**	900 g
Consumo en ausencia de red eléctrica:	stand-by 60 mA	**Dimensiones del embalaje:**	32,5 x 62 x 25 cm
Temperatura de funcionamiento:	-5° ... +40° C		