

Smart Home / Ajax

# AJ-LIGHTCORE-1G

Ajax



## Características

---

- Ajax
- Alcance de comunicación vía radio 1100 m
- Relé para interruptor de luz inteligente simple
- Alimentación 230 ~ V AC
- Bidireccional
- No necesita cable neutro para funcionar
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Se activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax - LightSwitch LightCore (1 Gang)
<b>Función</b>	Relé para interruptor de luz inteligente simple
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 1100 m en espacio abierto
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Entrada de alimentación</b>	AC 230 V / 50 Hz
<b>Consumo promedio</b>	200 mW
<b>Potencia del dispositivo conmutado</b>	de 5W a 600 W
<b>Dispositivos de baja potencia (&lt; 5W)</b>	Instalar condensador del kit
<b>Protección de corriente y temperatura</b>	2.6 A / +60°C
<b>Compatibilidad</b>	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
<b>Uso</b>	Interior
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ 40° C
<b>Dimensiones</b>	76.3 (Al) x 72.3 (An) x 29.2 (Fo) mm
<b>Peso</b>	48.34 g
<b>Terminales</b>	1 terminal para cable de fase de alimentación y 1 terminal para cable de alimentación de un dispositivo de iluminación u otra carga (sin cable neutro)