

Incendio y Evacuación / Autónomos / X-Sense

RC01-PRO

X-SENSE



Características

- X-SENSE
- Mando a distancia para dispositivos X-SENSE
- Boton de test y silencio
- 15m de distancia max.
- Batería de litio 3 V CR2032 (reemplazable)

Especificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| Marca | X-sense |
| Compatibilidad | Alarmas interconectadas X-Sense |
| Alimentación | Batería de litio 3 V CR2032 (reemplazable) |
| Temperatura de operación | 0°C – 50°C (32–122 °F) |
| Frecuencia transmisión | 868 MHz (UE/RU) / 915 MHz (EE.UU) |
| Alcance de control | 15 m (espacio abierto) |
| Funciones principales | Test remoto, silenciado de falsas alarmas, localización de alarma fuente |