

# SC07-W

## X-SENSE



## Características

- X-sense
- Detector combinado de monóxido de carbono y humo fotoeléctrico autónomo
- Comunicación inalámbrica 868MHz
- Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez
- Hasta 24 detectores interconectados
- Alarma 85 dB a 3m
- Indicador luminoso de detección
- Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono
- Botón de test
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V
- Duración de las baterías 10 años
- Certificados EN 14604 y EN 50291

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	X-Sense
<b>Tipo de detector</b>	Sensor CO electroquímico y fotoeléctrico
<b>Comunicación inalámbrica</b>	RF 868MHz
<b>Máximo de dispositivos conectados</b>	24
<b>Certificación</b>	EN 50219 y EN 14604
<b>Sensibilidad de CO</b>	50ppm: 60-90 minutos 100ppm:10-40 minutos 300ppm:3 minutos
<b>Rango de cobertura</b>	20m2
<b>Corriente en reposo</b>	~6 µA
<b>Corriente en alarma</b>	~60mA
<b>Potencia sonora</b>	~85dB a 3m
<b>Duración de la batería</b>	10 años
<b>Batería</b>	1x CR123A 3V
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	4.4~37.8°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	~85% RH
<b>Dimensiones</b>	146 (Ø) x 51 (Al) mm