

SF-AC104

SIB



Características

- Safire
- Control de acceso autónomo
- Acceso por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y carcasa de plástico
- Indicador LED de señalización
- Wiegand 26
- Controladora integrada (pulsador y relé)
- Control de tiempo de apertura y cierre

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC104
Capacidad	Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Salidas	Relé NO/NC y pulsador
Comunicación	Wiegand 26
Funciones especiales	Funcionamiento como terminal autónomo o como lector
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	? 30 mA
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensiones	73 (An) x 96 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	200 g