

Accesorios / Distribuidores Vídeo

# SF-BNC4K-HDMI

SAFIRE



## Características

---

- Safire
- Conversor BNC a HDMI
- 1 entrada BNC
- 1 salida BNC
- 1 salida HDMI 1080p
- Resolución de entrada hasta 8 Mpx
- Formato de entrada TVI / CVI / AHD / CVBS
- 75 ohm y alta impedancia
- Posibilidad de bucle entre BNC

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Safire
<b>Entrada</b>	1 entrada BNC
<b>Salida</b>	1 salida HDMI / 1 salida BNC
<b>Loop entre BNCs</b>	Soporta
<b>Resolución de entrada</b>	8 Mpx (HDTV) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
<b>Resolución de salida</b>	HDMI 1080p
<b>Audio</b>	No dispone
<b>Funciones</b>	Test para cámaras analógicas de hasta 8 Mpx
<b>Impedancia de salida</b>	75 ohm / Hi-Z
<b>Alimentación</b>	5VDC / 2 A max.
<b>Condiciones de Trabajo</b>	-25 ° ~ 75 °
<b>Dimensiones</b>	20 (Al) x 55.0 (An) x 66 (Fo) mm