

Control de Accesos / X-Security / Lectores

XS-AC2102RE-FEM

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Lector de acceso para controladora
- Acceso por huella y tarjeta EM
- Sensor capacitivo
- Indicador LED de señalización y acústico
- RS485
- Apto para exterior IP65
- Compatible con controladoras X-Security

Especificaciones

Marca	X-Security
Modelo	XS-AC2102RE-FEM
Sensor	Módulo de huella capacitivo
Capacidad	3.000 huellas
Sensor de activación	Auto-activación por contacto
Tiempo de verificación	< 1.5 seg
Distancia de lectura tarjetas	0 ~ 5 cm
Modos de identificación	Huella y tarjeta (RFID EM 125 kHz)
Salidas	RS485, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras X-Security XS-AC2200 Series y XS-AC1200 Series
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +65° C
Dimensiones	70 (An) x 70 (Al) x 28 (Fo) mm
Peso	170 g