

# XS01-WR

## X-SENSE



## Características

---

- X-Sense
- Mini detector de humo autónomo fotoeléctrico
- Comunicación inalámbrica 868MHz
- Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez
- Hasta 24 detectores interconectados
- Reducido tamaño
- Alarma 85 dB a 3m
- Indicador luminoso de detección humo
- Botón de test
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V
- Batería reemplazable
- Duración de la batería 5 años
- Certificado EN 14604
- Materiales de gran calidad
- Mejora interna de placa controladora
- Detección más rápida gracias al sistema de ventilación

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	X-Sense
<b>Tipo de detector</b>	Fotoeléctrico
<b>Comunicación inalámbrica</b>	RF 868MHz
<b>Máximo de dispositivos conectados</b>	24
<b>Certificación</b>	EN 14604
<b>Zona de cobertura</b>	20~40m <sup>2</sup>
<b>Corriente en reposo</b>	?15 uA
<b>Corriente en alarma</b>	?150 mA
<b>Potencia sonora</b>	?85dB a 3m
<b>Duración de la batería</b>	5 años
<b>Batería</b>	1x CR123A 3.0 V (reemplazable)
<b>Vida útil del detector</b>	10 años
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0~55°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	?85% RH
<b>Dimensiones</b>	78 (Ø) x 48 (Al) mm