PB19NONC_4FS_NTALL(range)
vB_290626

GARANTIE 2 ANS WARRANTY

PB19NO+NC
PBP_3 / _4 / _B / _TL
PBHI1 - PBHI2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales du bouton poussoir - General specifications of the push button	
	Tension d'alimentation / Operating voltage : 12V DC (pour version LED / for LED version)
	Couleur de la LED / LED colour : Bleu - Blue (pour version LED / for LED version)
	Pouvoir de coupure / Switching capacity : 250V AC - 2 A / 48V DC - 1 A
	Type de bouton / Button type : NO+NC
	Diamètre de filetage / Thread diameter : Ø19 mm
	Température de fonctionnement / Operating temperature : -25 + 55°C
	Indice de protection / IP rating : IP 65 (Uniquement pour la face avant / only for the front face)
	Longueur des fils / Wire length : 15 cm
	Diamètre extérieur des fils / External wire diameter : Ø1,70 mm
	Diamètre de connection du bornier / Terminal screw connection diameter : Ø1,5 mm

RACCORDEMENT - CONNECTION

Sans LED / Without LED

4 Fils soudés / 4 Wires



NO 2 x jaune / yellow
NC 2 x vert / green

Borniers à vis / Screw terminals



Avec LED / With LED
12V DC uniquement / 12V DC only

6 Fils soudés / 6Wires







+ rouge / red
- noir / black
NO 2 x jaune / yellow
NC 2 x vert / green

Borniers à vis / Screw terminals



Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

MONTAGE - MOUNTING


Pose à encastrer / Mortise mouting		Pose en applique / Surface mouting	
			
ISO 7380 M4 x 16mm		ISO 7380 M4 x 8mm	ISO 7380 M4 x 8mm

DIMENSIONS


Boutons poussoirs
Push buttons

Filaire / Wired

PB19NO+NC_4FS




PB19NO+NC_B12_6FS




Bornier / Terminal block

PB19NO+NC_ST




PB19NO+NC_B12_ST




Plaques de montage et boitiers de mise en applique
Mounting plates and surface mounting housings


PBP19_3




PBP19_B




PBP19_4




PBP19_TL



PBHI1



PBHI2



FR Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
OU
À DÉPOSER EN MAGASIN
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez le réparation ou le don de votre appareil !
CARTON ET PAPIER À RECYCLER
FR PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES
Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr